

Utkast 1.8.2006

Utkast til forskrift om endring av forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og visse produkter (produktforskriften)

Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i forskrift av 1. juni 2004 nr 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 7-1, jf. lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 4.

I

I § 3-1 første ledd bokstav c og femte ledd gjøres følgende endringer:

§ 3-1. Produkter som inneholder PCB eller erstatningsstoff for PCB

Det er forbudt å importere, eksportere, omsette, ta i bruk og gjenbruke faste bearbeidede produkter som inneholder PCB eller erstatningsstoffer regulert i § 2-2. Det er også forbudt å ha følgende PCB-holdige produkter i bruk:

- a) transformatorer,
- b) kraftkondensatorer som kan inneholde mer enn 1 kg PCB eller PCB-holdig materiale,
- c) kondensatorer i *lysrørarmaturer* produsert fra og med 1965 til og med 1979 og i innendørs og utendørs dampplampearmerer produsert fra og med 1960 til og med 1979, dersom det ikke kan dokumenteres at de likevel er PCB-frie. Forbudet gjelder fra 1. januar 2005, *bortsett fra forbudet mot kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer som gjelder fra 1. april 2007.*
- d) strømgjennomføringer som fører strøm ut og inn av transformatorer eller gjennom veggmateriale i kraftstasjoner og lignende anlegg. Forbudet gjelder fra 1. januar 2010.

Den som har PCB-holdig produkt skal gjennom merking, skilting eller andre tiltak sørge for at det tydelig framgår at produktet inneholder PCB. Merking eller skilting skal være varig, med sort skrift på sterkt gul bunn.

Kravet om merking gjelder ikke for kondensatorer i belysningsarmaturer, andre elektriske og elektroniske forbruksartikler og bygningsmaterialer som ikke foreligger i klart avgrensede enheter.

PCB-holdige produkter skal være sikret mot lekkasje.

Forbudet mot å ha i bruk PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer, jf. andre ledd bokstav c), gjelder ikke før 1. januar 2008, dersom følgende vilkår er oppfylt innen 31.desember 2004 *for kondensatorer i damplamper og innendørs lysrørarmatur, og innen 31.mars 2007 for kondensatorer i utendørs lysrørarmatur:*

- a) Utfasingspliktige PCB-holdige kondensatorer er kartlagt.
- b) Det er utarbeidet en plan som sikrer at utfasingen blir gjennomført innen 1. januar 2008. Planen skal beskrive hva som skal skiftes hvert år og oppdateres dersom eiendomsmassen endres. Eiendommer ervervet etter *forbudenens ikrafttredelse, jf første ledd bokstav c*, må innlemmes i planen for å bli omfattet av unntaket. Planen skal legges fram på forespørsel fra Statens forurensningstilsyn eller den Miljøverndepartementet bemyndiger.
- c) Det er dokumentert budsjettdekning eller økonomisk garanti for gjennomføring av planen.
- d) Det er utarbeidet en avfallsplan hvor det gis informasjon om rutiner for avfallshåndteringen i alle ledd i forbindelse med utfasingen. Rutinene skal beskrive håndteringen av de PCB-holdige kondensatorene eller armaturene fra de demonteres, til de er levert godkjent mottak for farlig avfall eller for elektrisk elektronisk avfall.

Femte ledd gjelder ikke for produkter som har lekkasje eller annen defekt som forsterker produktets helse- eller miljørisiko.

II

Endringene trer i kraft x.x.2006.